

ABUS Z-Wave Rauchmelder

Art.-Nr. SHRM10000

Seite 1 von 2



Der ABUS Z-Wave Rauchmelder warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung und schlägt Alarm. Dabei beschränkt sich der Alarm aber nicht "nur" auf den Melder selbst. Über das angeschlossene Gateway werden Sie auch bei Abwesenheit über eine drohende Gefahr daheim informiert. In Kombination mit den ABUS Z-Wave LED Lampen können Sie im Brandfall auch den Fluchtweg ausleuchten und über weitere Komponenten in Ihrem Haus die richtige Reaktion auf die drohende Gefahr aussteuern. Auch ohne Gateway, also im Stand-Alone Betrieb, leistet der ABUS Z-Wave Rauchmelder seinen Dienst. Mit einer Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren, überzeugt der Melder auch durch seinen ausgesprochen geringen Wartungsaufwand.

Technologien

- Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung und schlägt Alarm
- kompaktes Design ohne Abstriche in der Funktion
- Geringer Wartungsaufwand durch 5 Jahre Batterielebensdauer - warnt bei schwacher Batterie
- Empfohlene Einsatzorte: Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer und Flure
- Über die App ist eine schnelle und genaue Brandortzuordnung möglich
- mit Prüftaste zum manuellen Selbsttest, zur Testalarmierung und vorübergehenden Stummschaltung
- Schnelle und saubere Montage ohne Bohren möglich

Technische Daten - ABUS Z-Wave Rauchmelder

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Abmessungen | (\emptyset x H) 60 x 49 mm |
| Alarmierung | Akustisches Warnsignal |
| Alarmstummschaltung | 10 min |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 1 |
| Batterie - Typ | CR123A (3V) |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 5 Jahr(e) |

ABUS Z-Wave Rauchmelder

Art.-Nr. SHRM10000

Seite 2 von 2

Technische Daten - ABUS Z-Wave Rauchmelder

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Batterieart | Auswechselbar |
| Bruttogewicht | 0,239 kg |
| Detektionsverfahren | Fotoelektrische Reflexion |
| Einsatzbereiche | Innen |
| Einsatzzweck | Rauchwarnmelder |
| Farbe | weiß |
| Funk-Modulation | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Funkfrequenz | 868,42 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 100 m |
| Funktionen | Einbindbar in Z-Wave Systeme |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Nettogewicht | 0,066 kg |
| Sabotageschutz | Nein |
| Schalldruck | 85 dB |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Sensortyp | Photodiode |
| Stromaufnahme | 90 mA |
| Stromaufnahme Standby | 0,01 mA |