

# Station de base ABUS WLAN pour caméra WLAN batterie intégrée

Art.-Nr. PPIC90010

Seite 1 von 3



## Optimiser la réception et la portée

La station de base WLAN ABUS est le lien entre ta caméra avec batt. intégrée WLAN ABUS et ton routeur. Elle assure la meilleure réception possible de jusqu'à 2 caméras sans fil et stocke leurs données vidéo à l'intérieur du bâtiment protégé.

Une station de base supplémentaire présente des avantages lorsque 2 caméras avec batt. intégrée ABUS WLAN sont utilisées à distance l'une de l'autre, par exemple devant la maison dans l'entrée et derrière la maison dans le jardin. Dans ce cas, tu veilles à une réception optimale vers le routeur et à la meilleure portée possible avec une autre station de base. Relie la station supplémentaire dans le bâtiment de manière permanente via l'adaptateur USB (fourni) à une prise de courant libre en direction de la deuxième caméra. La station te donne un feedback sonore et visuel après un court laps de temps.

L'application App2Cam Plus te permet d'obtenir la première image en direct en quelques minutes. Tu reçois des messages push lorsqu'une caméra détecte des mouvements. Les enregistrements des caméras avec batterie intégrée sont également disponibles dès maintenant dans l'application, sur place ou en déplacement. La station de base enregistre toutes les données vidéo des caméras directement et de manière cryptée sur une carte microSD (accessoire, max. 128 Go) - sans frais supplémentaires ni risques liés au cloud. Si nécessaire, il est possible d'intégrer dans l'application jusqu'à 8 stations avec 16 caméras avec batterie intégrée.

## Technologies

- Station de base pour jusqu'à 2 caméras sans fil ABUS WLAN ; accès via l'application gratuite pour tél. portable et tablette App2Cam Plus ; fait partie de Comfort-Line ABUS et Smart Security World ; compatible avec le syst. alarme sans fil Smartvest
- Pour plus de caméras, ajouter une ou plusieurs autres stations de base, ainsi que, selon les conditions de construction/d'espace sur place, si une caméra WLAN batt. supplémentaire doit être placée hors de portée d'une

# Station de base ABUS WLAN pour caméra WLAN batterie intégrée

Art.-Nr. PPIC90010

Seite 2 von 3

station de base existante

- Jusqu'à 8 stations de base peuvent être intégrées dans l'application App2Cam Plus et jusqu'à 4 stations de base dans l'application Smartvest
- Placer à l'intérieur sur une prise de courant libre, pour une réception WLAN optimale, de préférence entre le propre routeur et la (les) caméra(s) sans fil
- Rapidement prête à l'emploi grâce à une mise en service simple (en quelques minutes avec l'assistant d'application ; feedback visuel et sonore)
- Enregistrement sur carte microSD (accessoire, jusqu'à 128 Go), pour des enregistrements de la caméra stockés localement, disponibles à tout moment et sécurisés à l'intérieur du bâtiment (pas de cloud, pas d'abonnement)
- Fonctionnement/accès par application en local sur le propre réseau WLAN et, si nécessaire, en déplacement par connexion Internet (cryptée)

## Caractéristiques techniques - Station de base ABUS WLAN pour caméra WLAN batterie intégrée

Alimentation électrique CC	5 V
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression audio	PCM
Compression vidéo	H.264
Connexion réseau Wi-Fi	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Consommation électrique	180 mA
Couleur	noires / blanc
Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Dimensions	54 x 101 x 15 mm
Débit binaire audio	128kbps
Ensemble complet des canaux vidéo	2
Entrée audio	microphone intégré
Haut-parleur	85dB @ 10cm
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	10%
Matériau du boîtier	la plastique
Modes d'enregistrement	max. 1080P
Modes de résolution	VGA / 720p / 1080p
Nombre d'images par seconde	15
Nombre d'utilisateurs	3
Nombre de canaux	2
Plage de fréquences	2,4 GHz
Poids brut	0,046 kg

# Station de base ABUS WLAN pour caméra WLAN batterie intégrée

Art.-Nr. PPIC90010

Seite 3 von 3

## Caractéristiques techniques - Station de base ABUS WLAN pour caméra WLAN batterie intégrée

Sortie audio	haut-parleur intégré
Sortie vidéo	VGA / 720p / 1080p
Support d'enregistrement	Micro-SD (128GB)
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Événement de base	PIR sur détection de mouvement / Manuel