

Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Art.-Nr. FUMK35000A

Seite 1 von 2



Met het Draadloos Smartvest-Magneetcontact kunnen ramen en deuren worden bewaakt. Omdat de magneetcontacten op batterijen werken, kunnen ze zonder boren of bedrading worden gemonteerd. Het draadloze Smartvest-magneetcontact geeft zelf een signaal aan de centrale als de batterijen bijna op zijn. De gratis Smartvest-app geeft dan stap voor stap aan hoe de batterijen moeten worden vervangen. In combinatie met het draadloze Smartvest-stopcontact kunnen naast de bewaking ook Smart-functies worden geïnitieerd (bijvoorbeeld deur open, licht aan). Het draadloze Smartvest-magneetcontact is zo klein dat hij absoluut niet opvalt en zich decent in de ruimtelijke vormgeving voegt.

Technologieën

- Smartvest-uitbreiding voor de bewaking van deuren en ramen
- Snelle, draadloze montage zonder bekabeling en boren, dankzij batterijvoeding
- Sabotagebeveiliging door dekselcontact
- Optische feedback bij ingebruikname en werking met blauwe LED
- Automatische supervisie: meerdere, dagelijkse functionele tests en feedback naar Smartvest-centrale
- Feedback aan de Smartvest-centrale als de batterij bijna op is
- Levensduur van de batterij maximaal 1 jaar
- Klein, onopvallend, veilig

Technische gegevens - Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Afmetingen	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - type	CR2032 (3V)

Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Art.-Nr. FUMK35000A

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0,092 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Display	LED
Kleur	Wit
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	0,03 kg
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebescherming	Ja
Stroomopname	15 mA
Stroomopname stand-by	0,005 mA
Toepassingsgebieden	Binnen
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm