

4003318388286



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUA35010A

Seite 1 von 2



Dane techniczne - 4003318388286

| | |
|-----------------------------|---|
| Alarmowanie | Powiadomienie pchające / E-Mail / SMS / Akustyczny sygnał ostrzegawczy |
| Bateria - ilość | 6 |
| Bateria - praca na baterii | Tak |
| Bateria - typ | AA (1,5V) |
| Częstotliwość radiowa | 868 MHz |
| Farba świecąca | Niebieski / Żółty / Czerwony |
| Jednoczesny dostęp sieciowy | 3 |
| Klasa VdS | Bez |
| Kolor | Biały |
| Liczba stref przewodów | 0 |
| Liczba stref radiowych | 32 |
| Liczba użytkowników | 1 |
| Liczba zdarzeń | 1.000 |
| Maks. temperatura pracy | 40 °C |
| Maks. wilgotność powietrza | 80 % |
| Masa brutto | 1,04 kg |
| Masa netto | 0,54 kg |
| Materiał obudowy | Plast |
| Min. temperatura pracy | 0 °C |
| Min. wilgotność | 10 |
| Moc nadawcza | 4,5 dBm |
| Modulacja radiowa | FSK |
| Obsługiwane kamery IP | PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x |
| Oprogramowanie | App: Smartvest (Android / iOS) |
| Pobór prądu | 480 mA |
| Szyfrowanie | AES128, HTTPS |
| Typ wtyczki | Wtyk-DC: 3,5 x 1,35mm |

4003318388286



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUAA35010A

Seite 2 von 2

Dane techniczne - 4003318388286

| | |
|-------------------------|---|
| Wskaźnik | LED |
| Wymiary | (B x L x H) 280 x 89 x 280 mm |
| Zasilanie awaryjne | Tak |
| Zasilanie napięciowe DC | 5 V |
| Zasięg radia | (w zależności od instalacji) 30 - 100 m |
| Zgodność z | SHGW10000 / SmartFriendsBox |
| Zintegrowana syrena | < 90 dB |
| Złącze sieciowe | Złącze RJ-45 (10/100 Mbps) |