

# Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Art.-Nr. FUMK35000A

Seite 1 von 2



Met het Draadloos Smartvest-Magneetcontact kunnen ramen en deuren worden bewaakt. Omdat de magneetcontacten op batterijen werken, kunnen ze zonder boren of bedrading worden gemonteerd. Het draadloze Smartvest-magneetcontact geeft zelf een signaal aan de centrale als de batterijen bijna op zijn. De gratis Smartvest-app geeft dan stap voor stap aan hoe de batterijen moeten worden vervangen. In combinatie met het draadloze Smartvest-stopcontact kunnen naast de bewaking ook Smart-functies worden geïnitieerd (bijvoorbeeld deur open, licht aan). Het draadloze Smartvest-magneetcontact is zo klein dat hij absoluut niet opvalt en zich decent in de ruimtelijke vormgeving voegt.

## Technologieën

- Smartvest-uitbreiding voor de bewaking van deuren en ramen
- Snelle, draadloze montage zonder bekabeling en boren, dankzij batterijvoeding
- Sabotagebeveiliging door dekselcontact
- Optische feedback bij ingebruikname en werking met blauwe LED
- Automatische supervisie: meerdere, dagelijkse functionele tests en feedback naar Smartvest-centrale
- Feedback aan de Smartvest-centrale als de batterij bijna op is
- Levensduur van de batterij maximaal 1 jaar
- Klein, onopvallend, veilig

## Technische gegevens - Draadloos Smartvest-Magneetcontact

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Afmetingen                                     | (B x L x H) 40 x 14 x 71 mm |
| Batterij - batterijbedrijf                     | Ja                          |
| Batterij - hoeveelheid                         | 1                           |
| Batterij - maximale levensduur van de batterij | 1 jaren                     |
| Batterij - type                                | CR2032 (3V)                 |

# Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Art.-Nr. FUMK35000A

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Draadloos Smartvest-Magneetcontact

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Behuizingmateriaal       | Plastic                                     |
| Brutogewicht             | 0,092 kg                                    |
| Compatibel met Secvest   | Nee   |
| Compatibel met Smartvest | Ja  |
| Display                  | LED   |
| Kleur                    | Wit   |
| Max. bedrijfstemperatuur | 40 °C                                       |
| Max. luchtvochtigheid    | 80 %  |
| Min. bedrijfstemperatuur | 0 °C  |
| Min. luchtvochtigheid    | 10  |
| Nettogewicht             | 0,03 kg                                     |
| Radio-modulatie          | FSK   |
| Radiofrequentie          | 868 MHz                                     |
| Sabotagebescherming      | Ja  |
| Stroomopname             | 15 mA                                       |
| Stroomopname stand-by    | 0,005 mA                                    |
| Toepassingsgebieden      | Binnen                                      |
| Zendbereik               | (Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m |
| Zendvermogen             | 4,5 dBm                                     |