

Draadloze Smartvest-Wandcontactdoos

Art.-Nr. FUHA35000A

Seite 1 von 2



Het Draadloze Smartvest-Contactdoos kan veel van uw elektronisch apparaten schakelen - eenvoudig en direct via de gratis app of automatisch op basis van een individueel tijdschema. Zo realiseert u diverse Smart-functies zoals een aanwezigheidsimulatie of u laat het koffiezetapparaat al opwarmen voordat u opstaat. Uw creativiteit geniet vrijwel onbeperkte mogelijkheden en uw dagelijkse leven wordt zoals het altijd zou moeten zijn - veilig en smart.

Technologieën

- Smartvest-uitbreiding voor het schakelen van aangesloten apparaten
- Slimme lichtregeling: installatie ingeschakeld of uitgeschakeld, beweging gedetecteerd, licht aan
- Optische feedback bij ingebruikname en werking met blauwe LED
- Repeaterfunctie voor vergroting van de reikwijdte van een Smartvest-component (bijvoorbeeld melder)
- Handmatige schakeling aan de contactdoos mogelijk
- Besturing met Smartvest-app

Technische gegevens - Draadloze Smartvest-Wandcontactdoos

Afmetingen	(B x L x H) 55 x 31 x 99 mm
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0,176 kg
Certificeringen	GS
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Display	LED
Kleur	Wit
Kleur verlichting	Blauw / Oranje
Max. bedrijfstemperatuur	35 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %

Draadloze Smartvest-Wandcontactdoos



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUHA35000A

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Draadloze Smartvest-Wandcontactdoos

Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Nettogewicht	0,129 kg
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebescherming	Nee
Schakelvermogen	< 3680 W
Stekkertype	Schuko-stekker op apparaat (type:F) / Schuko-aansluiting op apparaat (type:F)
Stroomopname stand-by	10 mA
Toepassingsgebieden	Binnen
Voedingsspanning AC	250 V
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm