

ABUS Z-Wave Veiligheidsset Bescherming tegen brandschade

Art.-Nr. SHGW10320

Seite 1 von 5



De plus in veiligheid

Bescherm uzelf effectief tegen brandschade met deze set. Als er een brand wordt gedetecteerd, schakelt het licht automatisch aan, de rookmelder geeft alarm en u ontvangt een bericht op uw mobiele apparaat. Bovendien kunt u de componenten in de set gebruiken om uw aanwezigheid realistisch te simuleren. De verlichting wordt via individuele schema's geschakeld. Dit simuleert de aanwezigheid van mensen en kan potentiële inbrekers effectief afschrikken.

Krijg drie waarschuwingen als er een rookmelder wordt geactiveerd: met verlichting, sonder en een bericht naar uw smartphone

De Gateway schakelt het licht automatisch in als er rook wordt gedetecteerd. Het rode licht geeft aan dat er een reëel gevaar bestaat en verlicht tegelijkertijd de vluchtroute.

Rookmelders en de Gateway klinken ook beide een luid alarm. U kunt op de juiste manier reageren, zelfs buitenshuis, omdat het alarm naar uw mobiele apparaat wordt verzonden door een push-bericht naar uw smartphone te sturen.

Krijg meer uit je Aangesloten huis en breid deze set uit met:

- andere gevarenalarmen zoals de ABUS Z-Wave waterlekdetector
- een extra akoestisch alarm met de ABUS Z-Wave sirene
- een deurslotaandrijving voor uw voordeur met de ABUS HomeTec Pro Z-Wave
- een verwarmingsregeling met Z-Wave-thermostaten

ABUS Z-Wave Veiligheidsset Bescherming tegen brandschade

Art.-Nr. SHGW10320

Seite 2 von 5

- de rolluikbesturing met Z-Wave-schakelmodules

In totaal kunt u tot 120 draadloze Z-Wave-componenten aan het systeem toevoegen en tot 60 scènes maken (Als - Dan - Wanneer).

Technologieën

- Compacte slimme Smart Home besturingseenheid in Family-Home-design met Z-Wave radiostandaard
- compatibel met het ABUS Smartvest draadloze alarmsysteem
- uitgebreide configuratiemogelijkheden voor maximaal 60 scènes (als - dan - wanneer)
- Waarschuwt betrouwbaar voor levensgevaarlijke rookontwikkeling en verlaat alarm
- Weinig onderhoud nodig dankzij 5 jaar batterijlevensduur – waarschuwt als batterij bijna op is
- Dimbare LED-lamp met instelbare lampkleur (RGBW) en lichttemperatuur (warm wit/koud wit)
- Zo licht als een conventionele 60W-gloeilamp bij aanzienlijk minder stroomverbruik
- Past in iedere E27-fitting
- uitbreidbaar tot maximaal 120 Z-Wave radio-componenten
- Mobiele toegang vanaf elke locatie via de gratis app ABUS Z-Wave ONE

Technische gegevens - ABUS Z-Wave Gateway

Aantal componenten	120
Aantal gebeurtenissen	1.000
Aantal gebruikers	15
Aantal ruimten / groepen	40
Aantal scènes	60
Afmetingen	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Alarmering	Push notificatie / Akoestisch waarschuwingssignaal
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0,38 kg
Codering	AES128, SFTP, HTTPS
Compatibel met	Z-Wave-apparaten (EU-frequentie: 868,42MHz)
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Display	LED
Gebruikersniveaus	3
Gelijktijdige netwerktoegang	10
Kleur	Wit
Kleur verlichting	Blauw / Geel / Rood
Luidspreker	Ja

ABUS Z-Wave Veiligheidsset Bescherming tegen brandschade

Art.-Nr. SHGW10320

Seite 3 von 5

Technische gegevens - ABUS Z-Wave Gateway

Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	20
Nettogewicht	0,233 kg
Netwerkaansluiting	RJ-45 connector (10/100 Mbps)
Noodstroomvoorziening	Nee
Radio-modulatie	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Radiofrequentie	868,42 MHz
Software	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Voedingsspanning DC	5 V
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
EAN	4003318841453

Technische gegevens - ABUS Z-Wave rookmelder

Afmetingen	(∅ x H) 60 x 49 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	5 jaren
Batterij - type	CR123A (3V)
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0,239 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Detectiemethode	Foto-elektrische reflectie
Display	LED
Geluidsdruk	85 dB
Kleur	Wit
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Muteschakeling alarm	10 min
Nettogewicht	0,066 kg
Radio-modulatie	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Radiofrequentie	868,42 MHz
Sabotagebescherming	Nee

ABUS Z-Wave Veiligheidsset Bescherming tegen brandschade

Art.-Nr. SHGW10320

Seite 4 von 5

Technische gegevens - ABUS Z-Wave rookmelder

Sensortype	Fotodiode
Stroomopname	90 mA
Stroomopname stand-by	0,01 mA
Toepassingsgebieden	Binnen
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
EAN	4003318841507

Technische gegevens - ABUS Z-Wave LED-/RGBW-lamp

Aantal schakelcycli	100.000
Afmetingen	(Ø x H) 60 x 120 mm
Behuizingmateriaal	PBT / PC
Brutogewicht	0,215 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Dimfunctie	Ja
Dimniveaus	5 - 100 %
Energie-efficiëntieklasse	A+
Kleur	Wit
Kleur verlichting	RGBW
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Kleurweergave-index (CRI)	80
LED-levensduur	25.000 h
Lampfitting	E27
Lichtstroom	806 lm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	0,135 kg
Opwarmtijd	1 s
Radio-modulatie	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Radiofrequentie	868,42 MHz
Repeaterfunctie	Ja
Sabotagebescherming	Nee
Stralingshoek horizontaal/verticaal	240 °
Toepassingsgebieden	Binnen
Vermogensfactor	0,9
Vermogensopname	9,5 W

ABUS Z-Wave Veiligheidsset Bescherming tegen brandschade

Art.-Nr. SHGW10320

Seite 5 von 5

Technische gegevens - ABUS Z-Wave LED-/RGBW-lamp

Vermogensopname stand-by	0,5 W
Voedingsspanning AC	220 - 240 V
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
EAN	4003318841538