

# Secvest Funk-Feuertaster

Art.-Nr. FUAT50020

Seite 1 von 2



Bei Feuer einfach und schnell Hilfe holen

Mit dem Secvest Funk-Feuertaster lässt sich per Knopfdruck unkompliziert und schnell ein Feueralarm absetzen. Der Feueralarm kann auch dann ausgelöst werden, wenn die Zentrale nicht scharf geschaltet ist - die Betätigung des Tasters reicht dafür aus.

Alarm und Notruf getrennt möglich

Sie können selbst entscheiden, ob neben dem akustischen und optischen Alarm zusätzlich ein Anruf an eine Notrufleitstelle erfolgen soll. Bei entsprechenden Batterien (3 V Lithium) hat der Funk-Feuertaster eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten.

## Technologien

- Zur schnellen und einfachen Auslösung eines Feueralarms
- Sabotageüberwachung

## Technische Daten - Secvest Funk-Feuertaster

Abmessungen	(BxHxT) 85x85x52 mm
Absicherungsart	Brandschutz
Batterie - Typ	3V CR2477N Lithium Batterie
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	85 mm
Einsatzbereiche	Innenraum
Farbe	sonstige
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW

# Secvest Funk-Feuertaster

Art.-Nr. FUAT50020

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Secvest Funk-Feuertaster

Gehäusematerial	Thermoplastischer Kunststoff
Höhe	85 mm
Kompatibel zu	Secvest, Terxon, BUM060040
Länge	52 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,17 kg
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	32
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Tiefe	52 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne