

# Funk-Anzeigemodul

FU8403

Seite 1 von 3



## Technologien

- 16 Anzeigekanäle, einzeln programmierbar
- Kompatibel mit mechatronischen und Secvest Funk-Öffnungsmeldern
- 2 LEDs für Statusanzeige
- Stand-alone-Lösung zur Statusanzeige verbundener Melder

# Funk-Anzeigemodul

FU8403

Seite 2 von 3

---

Über das Funk-Anzeigemodul verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über den Status der Secvest Melder im Haus. Hier erkennen Sie auf einen Blick, ob ein Melder bzw. ein Fenster offen oder geschlossen ist. Das Modul bietet eine komfortable Statusanzeige für die Funk-Fenstersicherung FTS 96 E und den Secvest Funk-Öffnungsmeldern - bereits im Stand-alone Betrieb ohne Alarmzentrale. Werden die Fenstersicherungen dagegen in Verbindung mit einer Secvest 2WAY betrieben, dient das Modul als sinnvolle Ergänzung: Fenstersicherung und Funk-Öffnungsmelder können parallel in das Anzeigemodul und die Alarmzentrale eingelernt werden.

# Funk-Anzeigemodul

FU8403

Seite 3 von 3

## Technische Daten - Funk-Anzeigemodul

Abmessungen	(BxHxT)135x220x45 mm
Anzeige	18 LED Statusanzeigen
Breite	135 mm
EAN	4043158018301
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	220 mm
Länge	45 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	FM
Montageart	Aufputz
Nettogewicht	0,52 kg
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	150 mA
Umweltklasse	I
VdS Klasse	ohne