

# Secvest Funk-Überfalltaster

FUAT50010

Seite 1 von 3



## Technologien

- Geeignet für die unauffällige und diskrete Alarmierung
- Wird z. B. unter der Ladentheke befestigt
- Sabotageüberwachung

# Secvest Funk-Überfalltaster

FUAT50010

Seite 2 von 3

---

## **Schnelle und unauffällige Hilfe bei Überfällen**

Der Secvest Funk-Überfalltaster ist ein Melder der Secvest Funkalarmanlage. Per Knopfdruck lässt sich über ihn einfach und diskret ein Überfallalarm auslösen, um im Ernstfall schnell Hilfe zu verständigen. Dieser Hilferuf funktioniert auch, wenn die Alarmzentrale nicht scharf geschaltet ist.

## **Lauter Alarm oder stille Hilfe**

Sie können selbst bestimmen, ob der Alarm lokal und laut ausgelöst werden soll oder ob Einsatzkräfte still informiert werden sollen. Optimale Einsatzorte des Funk-Überfalltasters sind Schlafräume und Eingangsbereiche sowie die Tischkante unterhalb eines Ladentisches.

# Secvest Funk-Überfalltaster

FUAT50010

Seite 3 von 3

## Technische Daten - Secvest Funk-Überfalltaster

Abmessungen	(BxHxT) 85x85x52 mm
Batterie - Typ	Lithiumbatterie - CR2477N
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	85 mm
EAN	4043158057751
Einsatzbereiche	Innenraum
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Gehäusematerial	Thermoplastischer Kunststoff
Höhe	85 mm
Länge	52 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,17 kg
Schutzart IP	32
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne