

# Secvest Funk-Feuertaster

FUAT50020

Seite 1 von 3



## Technologien

- Zur schnellen und einfachen Auslösung eines Feueralarms
- Sabotageüberwachung

# Secvest Funk-Feuertaster

FUAT50020

Seite 2 von 3

---

## Bei Feuer einfach und schnell Hilfe holen

Mit dem Secvest Funk-Feuertaster lässt sich per Knopfdruck unkompliziert und schnell ein Feueralarm absetzen. Der Feueralarm kann auch dann ausgelöst werden, wenn die Zentrale nicht scharf geschaltet ist – die Betätigung des Tasters reicht dafür aus.

## Alarm und Notruf getrennt möglich

Sie können selbst entscheiden, ob neben dem akustischen und optischen Alarm zusätzlich ein Anruf an eine Notrufleitstelle erfolgen soll. Bei entsprechenden Batterien (3 V Lithium) hat der Funk-Feuertaster eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten.

# Secvest Funk-Feuertaster

FUAT50020

Seite 3 von 3

## Technische Daten - Secvest Funk-Feuertaster

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Abmessungen                         | (BxHxT) 85x85x52 mm          |
| Batterie - Typ                      | 3V CR2477N Lithium Batterie  |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e)                    |
| Breite                              | 85 mm                        |
| EAN                                 | 4043158057768                |
| Einsatzbereiche                     | Innenraum                    |
| Funkfrequenz                        | 868,6625 MHz                 |
| Funkleistung                        | 10 mW                        |
| Gehäusematerial                     | Thermoplastischer Kunststoff |
| Höhe                                | 85 mm                        |
| Länge                               | 52 mm                        |
| Max. Betriebstemperatur             | 50 °C                        |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld)   | 100 m                        |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)    | 30 m                         |
| Mechanischer Schutz                 | Nein                         |
| Min. Betriebstemperatur             | -10 °C                       |
| Modulation                          | FM                           |
| Nettogewicht                        | 0,17 kg                      |
| Sabotageüberwachung                 | Ja                           |
| Schutzart IP                        | 32                           |
| Sicherheitsgrad                     | 2                            |
| Spannungsversorgung DC              | 3 V                          |
| Spannungsüberwachung                | Ja                           |
| Umweltklasse                        | II                           |
| VdS Klasse                          | ohne                         |