



Lautstarker & lichtstarker Alarmgeber

Feuer, Einbruch oder Sabotage: Die Nexello Außensirene für den geschützten Außenbereich alarmiert in Verbindung mit Ihrem Nexello Sicherheitssystem in allen Fällen lautstark, mit mehr als 100 dB. Auf Wunsch zusätzlich oder ausschließlich optisch per roter LED als weithin sichtbares Blitzlicht.

DER GROSSE VORTEIL: Die Einstellungen zu Alarmdauer, Lautstärke und der Sirenen-LED sind flexibel konfigurierbar.

Ist die Alarmdauer zu lang? Oder soll die LED der Außensirene das Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage rückmelden? Verschiedene Parameter lassen sich individuell anpassen. Ihre Wunsch-Konfiguration erfolgt per Nexello-App durch einen ABUS Fachpartner.

Die Außensirene ist 100 % kabellos mit Batterien zu betreiben, oder mit einer externen Spannungsversorgung, und per Wandhalterung frei platzierbar. Sie verfügt über einen Deckel- und einen Wandkontakt, die als Sabotageschutz dienen. Einen bevorstehenden Batteriewechsel oder Stromausfall zeigt die Sirene an, per Push-Nachricht auf die Nexello-App.

Firmware-Updates sind mit Ihrer Zustimmung bequem Over-the-Air (OTA) aufzuspielen. Der Z-Wave Plus-Funk zur Nexello-Zentrale ist AES-128-Bit-verschlüsselt und geschützt vor z. B. Man-in-the-Middle- und Brute-Force-Angriffen.

Technologien

- Außensirene für den geschützten Außenbereich mit lautstarkem Alarm (größer 100 dB) in Verbindung mit Ihrem Nexello Sicherheitssystem
- DER GROSSE VORTEIL: Die Einstellungen zu Alarmdauer, Lautstärke und Sirenen-LED sind konfigurierbar
- Betrieb 100 % kabellos mit Batterien oder externer Spannungsversorgung
- Sabotageschutz durch Wand- und Deckelkontakt, Push-Nachricht z. B. bei niedriger Batterie oder Stromausfall
- Updates Over-the-Air (OTA) mit Ihrer Zustimmung, AES-128-Bit-verschlüsselt, Z-Wave Plus-kompatibel

Technische Daten - Nexello Außensirene

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Abmessungen | 225x316x95 mm |
| Alarmierung | 100dB |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 4 |
| Batterie - Typ | LR14/C |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e) |
| Einstellbarer Alarmton | 85dB/100dB |
| Farbe | Weiß |
| Funk-Modulation | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Funkfrequenz | 868,4 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 40 m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Sabotageschutz | Ja |
| Schalldruck | 85-100 dB |
| Schutzart IP | 44 |
| Sendeleistung | <5 dBm |