

Bevægelsesdetektor ECO

Art.-Nr. BW8000

Seite 1 von 2



Xevox Eco er en passiv infrarød bevægelsesføler med en PIR-sensor. Den reagerer på enhver form for temperaturændring og meddeler dette til alarmcentralen. Det optimale monteringssted er direkte i et hjørne, mellem 2-3 m over gulvet. Den mulige bevægelsesretning for en indtrængende person bør gå på tværs af detektoren. Alle steder i umiddelbar nærhed af varmekilder (f.eks. radiatorer) eller vinduer er uegnede til montering af bevægelsesdetektoren. Undlad også at montere bevægelsesdetektoren i umiddelbar nærhed af netledninger, gasledninger eller elektroniske apparater, der genererer varme ved længere tids drift. Xevox Eco bevægelsesfølerens synsvinkel er på 90 grader, detektionsområdet - afhængig af monteringshøjden - er op til 15 x 15 m. Der kan ændres på følerens følsomhed via en jumper. Du bestemmer antallet af impulser, der skal registreres, før detektoren åbner alarmrelæet.

Teknologier

- Passiv-Infrarød-detektor
- Høj HF-støjimmunitet
- Beskyttelse imod forsøg på at krybe under
- Kun 9 mA strømforbrug

Tekniske oplysninger - Bevægelsesdetektor ECO

Beskyttelse mod at krybe under	Ja
Bredde	60 mm
Detektionsmåde	Varmeregistrering
Detektionsområde føler (m)	15 m
Display	Ja
Effektforbrug	0,081 W
Husmateriale	ABS

Bevægelsesdetektor ECO



Security Tech Germany

Art.-Nr. BW8000

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Bevægelsesdetektor ECO

Hvidlysfilter	Ja
Højde	106 mm
Impulsvælgerkontakt	Ja
Justerbar følsomhed	Ja
Længde	47 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Monteringssted	Væg
Mål	(BxHxD) 60x106x47 mm
Nettovægt	0,08 kg
Sabotageovervågning	1
Sensortype	Dual PIR
Spændingsforsyning DC	9-12 V
Statusvisning	1
Strømforbrug	9 mA
Tilslutninger	NC, 100 mA, 24 V DC