



Udvidelse af Secvests funktioner

Det trådløse Secvest-universalmodul er ekstra tilbehør til Secvest. Det trådløse universalmodul (UVM) kan også integreres i kabelforbundne anlæg som f.eks. Terxon SX og Terxon MX og gør det muligt at anvende andre trådløse komponenter i trådførte alarmanlæg. Modulet har 6 hovedfunktioner, UVM forsynes med spænding via en 12 V strømforsyning. Det trådløse universelle modul (UVM) kan ikke bruges sammen med Rolling Code-komponenter.

Repeater-modul (dobbelt rækkevidde):

UVM sender signaler fra indtil 8 følere til alarmcentralen. På den måde fordobles den trådløse rækkevidde næsten. Bemærk: Ingen gentagelse af radioenheden FUBE50000, Rolling Code-komponenter og den trådløse udendørs siren FUSG50100

Udgangsmodul (f.eks. husautomation):

Ved programmerede resultater aktiveres op til 4 udgange (koblingseffekt 500 mA) på UVM.

Sender-/modtagermodul:

Ud over de 4 udgange kan alarmindgangene på UVM (1x alarm, 1x sabotage) anvendes.

Sirenemodul:

En ekstern siren (sirene + blitzlys) forbindes med Secvest via UVM (en kabelforbundet siren fungerer derefter trådløst).

Sirenesender/-modtager:

En trådløs siren kan integreres i et kabelforbundet alarmanlæg via UVM.

Modtagermodul:

Trådløst universalmodul

Art.-Nr. FUM050020

Seite 2 von 3

Med et UVM kan der integreres 8 trådløse komponenter i hvert kabelforbundet anlæg. UVM modtager de trådløse føleres signaler og aktiverer alarmanlægget. På den måde integreres følerne i Secvest i Terxon-alarcentralen.

Teknologier

- Til forøgelse af rækkevidden for trådløse følere i Secvest-generationen
- Udgangsmodule med 4 udgange (koblingseffekt 500 mA)
- Sirenemodule kan anvendes som sirenesender/-modtager
- Understøtter perimeteradvarsel, f.eks. ved anvendelse af udendørs bevægelsesfølere
- Udvider kabelforbundne anlæg til hybridalarmanlæg

Tekniske oplysninger - Trådløst universalmodul

Batteri - type	6V DC, 1.2Ah
Bredde	122 mm
Display	10 LED'er
Dybde	42 mm
Effektforbrug	0,84 W
Husmateriale	ABS
Højde	208 mm
Kompatibel med	Secvest, Terxon
Længde	42 mm
Maks. driftstid på nødstrøm	12 h
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Modulation	FM
Mål	(BxHxD) 122x208x42 mm
Nettovægt	0,33 kg
Nødstrømsforsyning	Ja
Sabotageovervågning	Ja
Spændingsforsyning DC	12 V
Spændingsovervågning	Ja
Strømforbrug	70 mA
Tilslutninger	4 x transistorrelæ (NO/NC), maks. koblingseffekt 500 mA, 24 V DC, R=2 / 1 x RJ12 til aktivering af sirenen

Trådløst universalmodul



Art.-Nr. FUM050020

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Trådløst universalmodul

Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868 MHz
Zoneafslutning	EOL, CC