

Smartvest trådløs fjernbetjening

Art.-Nr. FUBE35001A

Seite 1 von 2



Med et tryk på en knap

Den Smartvest Trådløs Fjernbetjening er ud over smartphone og tablet en slank og enkel betjeningsmulighed - direkte med et tryk på en knap og helt uden PIN-kode. Med fjernbetjeningen kan du aktivere og deaktivere Smartvest, eller i nødstilfælde kan du udløse en overfaldsalarm med et tryk på en knap. Desuden kan tasterne konfigureres via appen, således at bestemte kameraer eller sirenen ligeledes aktiveres med et tryk på en knap. Dermed tilbyder den trådløse Smartvest-fjernbetjening basale betjeningsmuligheder i et lille og handy format med enkel og intuitiv betjening.

Bemærk:

En integreret sikkerhedsmekanisme beskytter Smartvest-fjernbetjeningen mod såkaldte replayangreb. Alle aktiveringskommandoer til Smartvest-centralen er individualiserede og kan dermed ikke reproducere af uvedkommende.

Teknologier

- Udvidelse af Smartvest til betjening uden mobile enheder
- Betjening direkte med et tryk på en knap uden PIN-kode
- Taster til tilkobling og frakobling af Smartvest
- Aktivering af en overfaldsalarm med et tryk på en knap
- Individuel konfiguration af tasterne, så andre komponenter (kameraer, sirener osv.) også automatisk aktiveres
- Optisk tilbagemelding via blå LED
- Tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen ved lavt batteriniveau
- Lille, handy, enkel at betjene
- Sikkerhedsmekanisme til beskyttelse mod såkaldte replayangreb

Smartvest trådløs fjernbetjening



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUBE35001A

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs fjernbetjening

Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - mængde	1
Batteri - type	CR2032 (3V)
Bruttovægt	0,056 kg
Display	LED
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 30 x 14 x 60 mm
Nettovægt	0,022 kg
Radio modulation	FSK
Sendeeffekt	4,5 dBm
Strømforbrug	15 mA
Strømforbrug i standby	0,005 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m