

Smartvest trådløs funktionstryk

Art.-Nr. FUBE35020A

Seite 1 von 2



Den trådløse Smartvest-tast giver mulighed for styring af forskellige aktuatorer på det trådløse Smartvest-alarmanlæg, som den trådløse stikdåse, den trådløse dørklokke eller de selvkonfigurerede scenarier inden for systemet. Den trådløse tast kan monteres med den medfølgende væg-klik-holder, så tasten let kan fjernes til mobil brug. Alternativt er der mulighed for montering med lim. Der kan udløses to forskellige handlinger, hvor man tilknytter handlingen til kort eller langt tryk. Hvis batteriniveauet bliver lavt, sendes der en meddelelse om dette til alarmcentralen.

Teknologier

- Udvidelse af Smartvest til styring af Smartvest-aktuatorer, dvs. trådløs stikdåse, trådløs dørklokke eller selvkonfigurerede scenarier
- Leveres med væg-klik-holder, hvorfra tasten let kan fjernes til mobil brug, alternativt montering med lim
- 2 handlinger (kort/langt tryk) kan konfigureres individuelt
- optisk tilbagemelding ved idrifttagning og funktion via orange LED
- Tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen ved lavt batteriniveau

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs funktionstryk

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Batteri - batteridrift | Ja |
| Batteri - maks. batterilevetid | 1,5 År |
| Batteri - mængde | 1 |
| Batteri - type | CR2032 (3V) |
| Bruttovægt | 0,058 kg |
| Display | LED |
| Farve | Hvid |
| Husmateriale | plastique |
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Ja |

Smartvest trådløs funktionstryk

Art.-Nr. FUBE35020A

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs funktionstryk

| | |
|------------------------|---|
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Maks. luftfugtighed | 80 % |
| Min. driftstemperatur | -10 °C |
| Min. luftfugtighed | 10 |
| Mål | (B x L x H) 30 x 17 x 70 mm |
| Nettovægt | 0,028 kg |
| Radio modulation | FSK |
| Sabotagebeskyttelse | Nej |
| Sendeeffekt | 4,5 dBm |
| Strømforbrug | 0,014 mA |
| Strømforbrug i standby | 0,0086 mA |
| Trådløs frekvens | 868 MHz |
| Trådløs rækkevidde | (Afhængig af installationen) 30 - 100 m |