



De CCTV hoog-vermogenvoeding vormt 230 V wisselspanning om tot 13,8 V gelijkspanning en is daarmee uitstekend geschikt als centrale stroomvoorziening voor videobewakingsystemen. Er zijn 8 verschillende aansluitingen beschikbaar. De hoog-vermogenvoeding werkt zowel met 230 VAC netvoeding als ook met een 12 V / 7 Ah noodaccu (BT2070). De laadelektronica voor de accu is geïntegreerd in de robuuste behuizing van de CCTV hoog-vermogen voeding. De uitgangsstroom (normstroom) bedraagt 2A. Deze voeding heeft een laag elektriciteitsverbruik en een hoog rendement. De hoog-vermogenvoeding is ontworpen voor gebruik binnenshuis en wordt door een dekselschakelaar beveiligd tegen sabotage. Door openingen in de zijkant van de behuizing kunnen kabels netjes worden weggewerkt. De LED indicator geeft continu informatie over de status van de netvoeding. De 8 uitgangen zijn apart gezekerd en beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting.

Technologieën

- Geregeld uitgangssignaal van 13,8 V gelijkspanning
- Elektronische overbelastingsbeveiliging
- Extra 1,0 A laadstroom voor noodstroomaccu (bij basislading)
- LED indicatie voor netspanning en zekering
- Robuuste metalen behuizing

Technische gegevens - CCTV Voeding 2 A

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Afmetingen | (b x h x d) 338 x 281 x 86 mm |
| Behuizingmateriaal | metaal |
| Breedte | 338 mm |
| Hoogte | 281 mm |
| Laadelektronica | 12 / 7 V / Ah |
| Lengte | 86 mm |
| Materiaaltype | Metalen behuizing |

CCTV Voeding 2 A



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC35500

Seite 2 von 2

Technische gegevens - CCTV Voeding 2 A

| | |
|---------------------------|---|
| Nettogewicht | 3,26 kg |
| Noodstroomaccu | BT2070 (optional) |
| Sabotagebeveiliging | Dekselschakelaar |
| Uitgang | 2 |
| Uitgangsspanning DC | 13,4 – 14,2 on main supply / 10,0 – 12,3 battery supply V |
| Voedingsspanning AC | 230 V |
| Zekering van de uitgangen | 8 x F2.0 A, 20 mm |