

Secvest Draadloze Handbrandmelder

Art.-Nr. FUAT50020

Seite 1 von 2



Eenvoudig en snel hulp invoeren bij brand

Met het draadloze Secvest-brandalarm kan met een druk op de knop snel en eenvoudig een brandalarm worden geactiveerd. Het brandalarm kan ook worden afgegeven als de centrale niet geactiveerd is - u hoeft alleen de knop in te drukken.

Alarm en noodoproep apart mogelijk

U kunt zelf bepalen of naast het akoestische en optische alarm ook nog een noodoproep naar de meldkamer moet plaatsvinden. Met de juiste batterijen (3V-lithium) heeft het draadloze brandalarm een levensduur van ca. 24 maanden.

Technologieën

- Voor het snel en eenvoudig activeren van een brandalarm
- Sabotagebeveiliging

Technische gegevens - Secvest Draadloze Handbrandmelder

Afmetingen	(bxhxd) 85x85x52 mm
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	3V CR2477N lithiumbatterij
Behuizingmateriaal	Thermoplastisch kunststof
Beschermingsklasse IP	32
Breedte	85 mm
Compatibel met	Secvest, Terxon, BUM060040
Hoogte	85 mm
Lengte	52 mm

Secvest Draadloze Handbrandmelder



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUAT50020

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Secvest Draadloze Handbrandmelder

Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Nettogewicht	0,17 kg
Radiofrequentie	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	3 V
Zendvermogen	10 mW