

Secvest Trådlös Rökvarnare

Art.-Nr. FURM50001

Seite 1 von 2



Varnar i tid för brand och farlig rök

Den optiska Secvest trådlös rökdetektor reagerar på ytterst små rökpartiklar i luften. Om partiklarna når varnarens mätkammare löser larmet ut och varnar de boende för farlig rök i god tid med en kraftig varningssignal.

Kan användas självständigt eller integreras i den trådlösa larmanläggningen Secvest

Rökdetektorn kan användas självständigt eller kopplas in i den trådlösa larmanläggningen Secvest. Om den trådlösa rökdetektorn integreras i Secvest belägger den alltid en zon som övervakas även om anläggningen avaktiveras.

Förutom larmet via centralen avger varnarens integrerade piezolarmgivare en ljudsignal på minst 85 dB.

24 månaders batterilivslängd

Med de passande batterierna (3 AA alkaliska batterier) har den trådlösa rökdetektorn en livslängd på ca 24 månader. Livslängden varierar beroende på hur ofta varnarens funktion testas. Vi rekommenderar att den testas en gång i veckan. Om batteriet håller på att ta slut avger varnaren pipsignaler med jämna mellanrum.

Tekniker

- Optisk rökdetektor
- Reagerar på små rökpartiklar i luften
- Med kraftfull, integrerad piezolarmgivare (min. 85 dB(A) @ 3m)
- Med varningssignal vid svagt batteri och meddelande till central
- Uppfyller kraven i EN-14604

Tekniska data - Secvest Trådlös Rökvarnare

Avsökningsområde detektorer (m ²)	30 m ²
Bandbredd för radiolarm	Smalband
Batteri - typ	3x AA 1,5 V
Bredd	122 mm
Certifieringar	EN14604:2005 + Corr:2008
Detekteringsmetod	Optisk
Höjd	50 mm

Secvest Trådlös Rökvarnare



Security Tech Germany

Art.-Nr. FURM50001

Seite 2 von 2

Tekniska data - Secvest Trådlös Rökvarnare

Höljets material	ABS
Max. drifttemperatur	65 °C
Max. luftfuktighet	75 %
Max. räckvidd sändning (byggnad)	30 m
Max. räckvidd sändning (fritt)	100 m
Min. drifttemperatur	-10 °C
Modulering	FM
Monteringsplats	Tak, vägg
Mått	(HxD) 50x122 mm
Radiofrekvens	868 MHz
Skyddsklass IP	20
Språk, vägledning	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Spänningsförsörjning DC	4,5 V
Spänningsövervakning	Ja
Statusvisning	Ja
Säkerhetsgrad	2
Trådlös effekt	10 mW