Smartvest Funk-Fernbedienung



Art.-Nr. FUBE35000A Seite 1 von 2



Die Smartvest Funk-Fernbedienung bietet neben Smartphone und Tablet eine weitere schlanke und bequeme Bedienoption - unmittelbar per Knopfdruck und ganz ohne PIN-Code. Mit ihr lässt sich die Smartvest Aktivieren und Deaktivieren oder im Ernstfall ein Überfallalarm per Knopfdruck auslösen. Außerdem können die Tasten über die App so konfiguriert werden, dass bei Knopfdruck bestimmte Kameras oder die Sirene mit aktiviert werden. Damit bietet die Smartvest Funk-Fernbedienung elementare Bedienoptionen im kleinen und handlichen Format bei einfacher und intuitiver Bedienung.

Technologien

- Erweiterung der Smartvest zur Bedienung ohne mobile Endgeräte
- Bedienung unmittelbar auf Knopfdruck ohne PIN-Code
- Tasten zum Aktivieren und Deaktivieren der Smartvest
- Auslösen eines Überfallalarms per Knopfdruck
- Individuelle Konfiguration der Tasten, um weitere Komponenten (Kameras, Sirenen etc.) automatisch mit zu aktivieren
- Optische Rückmeldung durch blaue LED
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Klein, handlich, einfach zu bedienen

Technische Daten - Smartvest Funk-Fernbedienung

Abmessungen	(BxHxT) 30x60x14 mm
Anzeige	LED
Breite	30 mm
Farbe	weiß
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	ABS



Smartvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE35000A Seite 2 von 2

Technische Daten - Smartvest Funk-Fernbedienung

Höhe	60 mm
Leuchtfarbe	blau
Länge	14 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Max. Reichweite Empfangen	100 m
(Freifeld)	
Max. Reichweite Empfangen	30 m
(Gebäude)	
Max. Reichweite Senden	100 m
(Freifeld)	
Max. Reichweite Senden	30 m
(Gebäude)	
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	FSK
Montageart	sonstige
Nettogewicht	0,022 kg
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Produktsicherheitsupdates	2024-12-31
mindestens bis	
Sabotageüberwachung	Nein
Stromaufnahme	15 mA
Stromaufnahme Standby	0,005 mA
VdS Klasse	ohne