

Smartvest trådløst alarmpanel m/app

Art.-Nr. FUAA35010A

Seite 1 von 2



Smartvest-alarmcentralen forbinder op til 32 trådløse enheder og op til 4 IP-kameraer med den gratis app og er derfor centrum i det moderne hjem. Alarmcentralen sørger dermed for en pålidelig allroundsikkerhed kombineret med attraktive home-automatiserings-funktioner. Takket være Plug and Play er installationen helt enkel, og det gælder også for alle yderligere komponenter. De er allerede forkonfigureret og er nemme at integrere via den gratis app. Alle andre indstillinger, f.eks. tilstedeværelsessimuleringer, foretages nemt og intuitivt via tablet eller smartphone. Takket være det integrerede hygrometer er det til enhver tid muligt at reagere på ændringer af rumtemperaturen og luftfugtigheden. I tilfælde af en alarm har alarmcentralen en integreret, kraftig sirene på 90 dB. Den kan alarmere parallelt med push-meddelelse via app og e-mail.

Teknologier

- Smart og pålidelig allround-sikkerhed til dit hjem, som du let kan montere selv
- Hurtig Plug&Play-installation af alarmpanelet via 5 V-strømforsyning og den forkonfigurerede detektor – trådløst uden kabelføring og huller
- Allround-sikkerhed med backupbatteri til nødstrømforsyning, kan udvides til maks. 32 trådløse komponenter, 4 IP-kameraer
- Kontroller og styr, hvad der sker derhjemme: mobil adgang over alt via den gratis app Smartvest (iOS, Android)
- Øjeblikkelig alarmering via integreret, kraftig sirene på 90 dB, push-meddelelse via app og e-mail
- Intuitiv app-betjening med livebilleder fra kameraet, snapshot-funktion og tilstedeværelsessimulering takket være styring af lys (trådløs stikdåse er nødvendigt tilbehør)
- Konstant vished med op til 1.000 gemte hændelser og kameraoptagelser
- Op til 32 individuelt konfigurerbare scenarier, som f.eks. praktisk lysstyring: Anlæg frakoblet, bevægelse registreret, lys til
- Integreret hygrometer til at vise rumtemperatur og luftfugtighed

Smartvest trådløst alarmpanel m/app

Art.-Nr. FUA35010A

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløst alarmpanel m/app

Alarmering	Push notification/ E-Mail / SMS / Akustisk advarselssignal
Antal brugere	1
Antal hændelser	1.000
Antal ledningsførte zoner	0
Antal trådløse zoner	32
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - mængde	6
Batteri - type	AA (1,5V)
Bredde	280 mm
Bruttovægt	1,04 kg
Display	LED
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Højde	280 mm
Integreret sirene	< 90 dB
Kompatibel med	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Kryptering	AES128, HTTPS
Lysfarve	Blå / Gul / Rød
Længde	89 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Nettovægt	0,54 kg
Netværkstilslutning	RJ-45-stik (10/100 Mbps)
Nødstrømsforsyning	Ja
Radio modulation	FSK
Samtidig netværksadgang	3
Sendeeffekt	4,5 dBm
Software	App: Smartvest (Android / iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	DC-stik: 3,5 x 1,35mm
Strømforbrug	480 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m
Understøttede IP-kameraer	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
VdS-klasse	uden