

Smartvest trådløs stikdåse

Art.-Nr. FUHA35000A

Seite 1 von 2



Ved hjælp af den Smartvest Trådløs Stikdåse kan forskelligt elektronisk udstyr tilkobles - helt enkelt og direkte via den gratis app eller automatisk efter en individuel tidsplan. På den måde kan du nemt udføre diverse smart-functions, f.eks. tilstedeværelsessimulering, eller du kan få opvarmet din kaffemaskine, inden du står op. Der er næsten ingen grænser for din kreativitet, og din dagligdag bliver, som den altid burde være - sikker og smart.

Teknologier

- Udvidelse af Smartvest til aktivering af tilsluttet udstyr
- Praktisk lysstyring: Anlæg aktiveret eller deaktiveret, bevægelse registreret, lys til
- Optisk tilbagemelding ved idrifttagning og funktion via blå LED
- Repeaterfunktion til at udvide rækkevidden af en af komponenterne på Smartvest (f.eks. detektor)
- Manuel betjening mulig på stikdåsen
- Kan styres via Smartvest-appen

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs stikdåse

| | |
|--------------------------|--------------|
| Anvendelsesområder | Inde |
| Bruttovægt | 0,176 kg |
| Certificeringer | GS |
| Display | LED |
| Farve | Hvid |
| Husmateriale | plastique |
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Ja |
| Lysfarve | Blå / Orange |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Maks. luftfugtighed | 80 % |

Smartvest trådløs stikdåse



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUHA35000A

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs stikdåse

| | |
|------------------------|--|
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Mål | (B x L x H) 55 x 31 x 99 mm |
| Nettovægt | 0,129 kg |
| Radio modulation | FSK |
| Relæ effekt | < 3680 W |
| Sabotagebeskyttelse | Nej |
| Sendeeffekt | 4,5 dBm |
| Spændingsforsyning AC | 250 V |
| Stiktype | Schuko-stik på enheden (type: F) / Schuko-stikket på enheden (type: F) |
| Strømforbrug i standby | 10 mA |
| Trådløs frekvens | 868 MHz |
| Trådløs rækkevidde | (Afhængig af installationen) 30 - 100 m |