

ABUS Z-Wave Trådløs Stikdåse

Art.-Nr. SHHA10000

Seite 1 von 2



ABUS Z-Wave trådløse stikkontakt kan levere mere end bare dine tilsluttede enheder med strøm. De aktuelle forbrugsdata er altid synlige, fordi stikkontakten måler strømforbruget af dine apparater og kan helt stoppe strømforsyningen, så der ikke forbruges standby-strøm. Det ekstremt kompakte design tager ikke unødvendigt plads ud, selv med flere stikforbindelser, hvorved ingen slidser er blokeret. Intelligente koblingsscenarier, f.eks. tidsstyret eller afhængig af andre detektorer / sensorer i dit Smart Home-system, kan implementeres til stikkontakten. Adapterpluggen er således også en effektiv komponent til simulering af en tilstedeværelse.

Ud over alle disse funktioner fungerer ABUS Z-Wave trådløs stikkontakt også som signalforstærker i dit Z-Wave-netværk. På grund af den kontinuerlige strømforsyning udvider den altid rækkevidden og styrken af

Z-Wave radiosignalet.

Teknologier

- Kompakt stikket adapter til at skifte tilsluttede enheder og strømmålingen
- Betjening via app, i scenarier eller manuelt via en knap på stikket
- Intelligente koblingsscenarier, f.eks. tidsstyret eller afhængigt af andre detektorer / sensorer i dit Smart Home System
- Med repeater-funktion til rækkeviddeforøgelse af det trådløse signal fra Z-Wave
- Optisk tilbagemelding ved idrifttagning og funktion via blå LED
- Mulighed for stemmestyring (afhængigt af Smart Home Gateway)

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave Trådløs Stikdåse

Anvendelsesområder	Inde
Bruttovægt	0,143 kg
Display	LED
Energimålingsfunktion	Ja
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique

Art.-Nr. SHHA10000

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave Trådløs Stikdåse

Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Maks. Skifteeffekt	2.300 W
Maks. driftstemperatur	25 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(Ø x H) 45 x 70 mm
Nettovægt	0,065 kg
Radio modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Repeater-funktion	Ja
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Spændingsforsyning AC	230 V
Stiktype	Schuko-stik på enheden (type: F) / Schuko-stikket på enheden (type: F)
Strømforbrug i standby	4,3 mA
Trådløs frekvens	868,42 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 100 m