

Caméra Wi-Fi ABUS avec batterie intégrée et station de base

Art.-Nr. PPIC90000B

Seite 1 von 3



Ton multitalent

Caméra sans fil 100% sans fil ABUS WLAN idéale à l'extérieur comme à l'intérieur pour les lieux sans prise de courant ou raccordement électrique. Pratique, car entièrement automatique : Grâce à la LED lumière blanche intégrée, tu obtiendras des images couleur détaillées même la nuit, tout en dissuadant les intrus grâce à la lumière vive.

Que tu veuilles protéger ta maison, répondre sans contact aux livreurs de colis ou jeter un coup d'œil rapide sur tes enfants, tes animaux domestiques ou tes grands-parents : Même si tu débutes, tu peux rapidement mettre caméra avec batterie intégrée en service. Il suffit de télécharger gratuitement l'application pour tél. portable App2Cam Plus et de suivre l'assistant pas à pas qui se lance automatiquement.

Place la station de base dans le bâtiment et à portée du WLAN sur une prise de courant ; idéalement entre le routeur et la caméra - tu étendras ainsi ton WLAN et garantis la meilleure réception. Il ne reste plus qu'à insérer une carte microSD disponible dans le commerce dans la station de base (max. 128 Go, accessoire) - elle enregistre toutes les données vidéo sur place, de manière cryptée et sans frais supplémentaires.

Grâce à un concept de support innovant, la caméra peut être rapidement et solidement ancrée au mur et orientée avec précision. Grâce à l'angle de vue large de la caméra, tu as toujours une bonne vue d'ensemble.

L'application te montre des images en direct et des enregistrements ; elle te permet également de procéder à tes réglages personnels. Tu reçois automatiquement des messages push lorsque la caméra détecte un mouvement ou lorsque la batterie est faible. L'autonomie de la batterie peut aller jusqu'à 6 mois (selon les conditions sur place) ; en seulement 4 heures, la batterie est entièrement rechargée. Toute l'année, la caméra résiste sans problème à la pluie, à la neige et aux forts rayons du soleil.

Technologies

- caméra de surveillance 100% sans fil avec WLAN, batterie, message push en cas d'alarme de mouvement, résolution Full HD, images couleur même la nuit, station de base et accès gratuit via l'application pour téléphone portable et tablette App2Cam Plus
- Placement flexible à l'ext. & l'int. grâce à l'alimentation par batterie & WLAN ; boîtier résistant aux intempéries (IP65) ; à poser sur une étagère à l'int., à fixer à l'ext. avec un support à tête sphérique (au lieu d'un aimant

Caméra Wi-Fi ABUS avec batterie intégrée et station de base

Art.-Nr. PPIC90000B

Seite 2 von 3

manipulable)

- La station de base prolonge la portée du WLAN (placée de manière optimale entre le routeur et la cam. sur une prise de courant) ; insérer une carte microSD (accessoire, jusqu'à 128 Go) pour les enreg. sauvegardés sur place (pas de cloud, pas d'abo.)
- Vite opérationnelle, mise en service simple (en quelques min. avec l'assistant d'appli.) ; accès crypté dans le réseau WLAN et en déplacement au livestream, à la mémoire et toutes les fonctions (détecteur de mouv./capteur PIR, LED lum. blanche, etc.)
- Détection de mouvement entièrement automatique, notification push et enregistrements (réagit de manière fiable à la chaleur corporelle et ignore les mouvements de branches/feuilles par exemple)
- Gestion intelligente de la batterie ; durée de vie de la batterie jusqu'à 6 mois (avec environ 4 prises de vue/acès par jour ; la durée de vie diminue en cas d'utilisation fréquente/prolongée, de chaleur/gel ou d'éloignement de la station de base)
- Identifie les détails importants, par tous les temps, même dans l'obscurité, grâce à des images en couleur riches en détails grâce à la LED lumière blanche intégrée, à la résolution Full HD (1080p, 2 mégapixels) et à un grand angle de vision de 120°
- Il suffit de taper du doigt dans l'application pour que la fonction d'interphone soit activée, afin de clarifier rapidement les situations sur place grâce à quelques mots échangés (audio bidirectionnel par haut-parleur & microphone)
- Caméra au design noir, adaptée aux façades sombres, en bois ou en briques rouges
- Fait partie de Comfort-Line & Smart Security World ABUS ; compatible avec syst. d'alarme Smartvest

Caractéristiques techniques - Caméra Wi-Fi ABUS avec batterie intégrée et station de base

Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Non

Caractéristiques techniques - Station de base ABUS WLAN pour caméra WLAN batterie intégrée

Alimentation électrique CC	5 V
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression audio	PCM
Compression vidéo	H.264
Connexion réseau Wi-Fi	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Consommation électrique	180 mA
Couleur	noires / blanc
Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Dimensions	54 x 101 x 15 mm
Débit binaire audio	128kbps
Ensemble complet des canaux vidéo	2

Caméra Wi-Fi ABUS avec batterie intégrée et station de base

Art.-Nr. PPIC90000B

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Station de base ABUS WLAN pour caméra WLAN batterie intégrée

Entrée audio	microphone intégré
Haut-parleur	85dB @ 10cm
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	10%
Matériau du boîtier	la plastique
Modes d'enregistrement	max. 1080P
Modes de résolution	VGA / 720p / 1080p
Nombre d'images par seconde	15
Nombre d'utilisateurs	3
Nombre de canaux	2
Plage de fréquences	2,4 GHz
Poids brut	0,046 kg
Sortie audio	haut-parleur intégré
Sortie vidéo	VGA / 720p / 1080p
Support d'enregistrement	Micro-SD (128GB)
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Événement de base	PIR sur détection de mouvement / Manuel
EAN	4003318879142