

Secoris transistor op relais omvormer

Art.-Nr. AZM060010

Seite 1 von 2



KRACHTIGE UITGANGEN AAN BOORD

ABUS Secoris is het alarmsysteem voor kantoren en bedrijfspanden. Het 4-voudige relaisbord is een uitbreidingsmodule voor het Secoris alarmpaneel.

4 spanningsvrije uitgangskontakten

Via de Secoris BUS-draaduitbreidingsmodule of de voeding biedt de 4-voudige relaisprint 4 spanningsvrije uitgangskontakten voor het alarmpaneel en andere apparaten. Elk door de open-collectoruitgangen van de BUS-module om te zetten in een relaisuitgang. De printplaat wordt rechtstreeks in de respectieve BUS-module gestoken. Ze biedt dan een verhoogde schakelcapaciteit (1 A @ 30 V DC/120 V AC) voor de uitgangen van de module, bv. voor actuatoren met hoog stroomverbruik (bv. rolluiksturing). De bekabeling wordt aanzienlijk geminimaliseerd, aangezien de actuatoren niet naar de centrale eenheid moeten worden geleid. Uitgangen configureren, actuatoren activeren

De uitgangen kunnen zo worden geconfigureerd dat ze worden geactiveerd wanneer zich een bepaalde gebeurtenis voordoet (bv. alarm, brand, overval, enz.). Bovendien maken ze het schakelen en activeren van actoren mogelijk voor de realisatie van Smart Home-scenario's en de integratie van het alarmsysteem in de gebouwautomatisering. Handmatige activering van de scenario's, bijv. door op een knop op het bedieningspaneel te drukken, via afstandsbediening of app, is ook mogelijk.

Technologieën

- ABUS Secoris - het alarmsysteem voor betrouwbare beveiliging van kantoren en bedrijfspanden
- Het relaisbord breidt het alarmbedieningspaneel uit met 4 krachtige relais-schakeluitgangen
- Conversie van open collector/drain transistoruitgangen naar relaisuitgangen
- Activering van de relais-schakeluitgangen door vooraf gedefinieerde gebeurtenissen (alarm, brand, overval) en activering van de gewenste reactie (bijv. externe sirene gaat af, rolluik gaat omhoog, licht gaat aan)
- Ondersteunt eenvoudige bedrading van Secoris draadverlenging en externe BUS-voeding
- Maakt schakelen van actuatoren mogelijk om smart home-scenario's te besturen en vormt een interface naar gebouwautomatisering

Secoris transistor op relais omvormer

Art.-Nr. AZM060010

Seite 2 von 2

- Relais schakelcapaciteit 1 A elk (30 V DC/120 V AC)

Technische gegevens - Secoris transistor op relais omvormer

Afmetingen	(bxhxd) 63x33x23 mm
Breedte	63 mm
Hoogte	33 mm
Lengte	23 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nettogewicht	0,034 kg
Schakelvermogen	1 W
Stroomopname	80 mA
Uitgangen	4 relaisuitgangen NO/NC potentieelvrij
Voedingsspanning DC	12 V