

# Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Central

Art.-Nr. FUAA35010A

Seite 1 von 2



Smartvest-panelen binder samman upp till 32 trådlösa komponenter och upp till 4 IP-kameror med den kostnadsfria appen och är därigenom mittpunkten i ett modernt hem. Den står för tillförlitlig övergripande säkerhet, kombinerat med attraktiva funktioner för hemautomation. Tack vare plug-and-play är installationen mycket enkel, vilket även gäller alla ytterligare komponenter. De är redan förkonfigurerade och är mycket lätta att ansluta med hjälp av den kostnadsfria appen. Alla ytterligare inställningar, t.ex. närvarosimulering, görs bekvämt och intuitivt via tablet eller smartphone. Med den integrerade hygrometern går det dessutom att direkt reagera på förändringar i omgivningstemperaturen och luftfuktigheten. Vid larm har panelen en integrerad, ljudstark 90 dB-siren och kan larma parallellt med push-notiser via app och e-post.

## Tekniker

- Smart och pålitlig övergripande säkerhet för ditt hem. Enkel att montera
- Snabb Plug&Play-installation av centralen via 5 V-nätdel och förkonfigurerad trådlös detektor – utan kabeldragning och borrar
- Övergripande säkerhet med backupbatteri för nödströmsförsörjning och utökningsbar till max. 32 radiokomponenter, 4 IP-kameror
- Kontrollera och styr vad som händer där hemma: mobil åtkomst från hela världen med gratisappen Smartvest (iOS, Android)
- Direkt larmgivning från integrerad, starkt låtande 90 dB-siren samt push-meddelande via app och e-post
- Intuitiv app-användning med live-vy från kameran, snapshot-funktion och närvarosimulering tack vare ljus-/TV-styrning (kräver tillbehöret trådlöst uttag)
- Bestående säkerhet med upp till 1000 sparade händelser och kamerainspelningar
- Upp till 32 individuellt konfigureringsbara scenarier, t.ex. smart ljusstyrning: Anläggningen fränkopplad, rörelse detekterad, ljus tänds
- Integrerad hygrometer för visning av rumstemperatur och luftfuktighet

# Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Central

Art.-Nr. FUAA35010A

Seite 2 von 2

## Tekniska data - Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Central

Antal användare	1
Antal händelser	1.000
Antal trådbundna zoner	0
Antal trådlösa zoner	32
Batteri - antal	6
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - typ	AA (1,5V)
Bruttovikt	1,04 kg
Display	LED
Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy
IP-kameror som stöds	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Inbyggda sirener	< 90 dB
Kompatibel med	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	AES128, HTTPS
Larmgivning	Push notification/ E-post / SMS / Akustisk varningssignal
Ljusfärg	Blå / Gul / Röd
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Nettovikt	0,54 kg
Nätverksanslutning	RJ-45-kontakt (10/100 Mbps)
Nödförsörjning	Ja
Programvara	App: Smartvest (Android / iOS)
Radiofrekvens	868 MHz
Samtidig nätverksåtkomst	3
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	480 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
VdS-klass	Utan
Överföringseffekt	4,5 dBm