

# USB Keyboard för ABUS CMS

Art.-Nr. TVAC26010

Seite 1 von 2



Styr dina PTZ-kameror bekvämt från din ABUS CMS-programvara!

USB-tangentbordet möjliggör styrning av upp till 64 PTZ-kameror som visas samtidigt i ABUS CMS. Styrspaken med 3 axlar används för precis och snabb styrning av blickvinkel och zoom i kamerans livevisning. Programmerbara knappar och snabbtangenter medger hämtning av preset-positioner och patruller, utlösning av direktbilder, ögonblicksbilder och mycket mer.

Precis reaktion på långt håll

Med tangentbordet är snabb reaktion på händelseförloppet via fjärråtkomst från datorn möjlig; exempelvis fokusering på en sektor i övervakningsområdet eller visuell följning av en misstänkt person.

Idealisk för ledningscentraler och filialövervakning

Tangentbordet ansluts till en dator som fungerar som central. Via ABUS CMS sker åtkomsten till kamerorna från upp till 256 integrerade inspelare på platsen - och alla anslutna kameror kan styras med ABUS CMS tangentbord.

Enkel installation, bred kompatibilitet

Tangentbordet kopplas in med USB-kabel till datorn och kan genast användas via Plug&Play. Ström tillförs direkt från datorn via USB-kabeln. Alla inspelare som är integrerade i ABUS CMS (DVR/NVR) och styrbara kameror kan aktiveras.

## Tekniker

- Enkel PTZ-styrning av kameror med ABUS CMS-programvara
- Styrspak med 3 axlar (horisontell/vertikal/rotera)
- 15 fritt programmerbara knappar för preset/turer och fler funktioner
- 2 snabbknappar vid manöverspaken för ögonblicksbilder och direktbilder
- Strömförsörjning och dataöverföring via USB

# USB Keyboard för ABUS CMS



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC26010

Seite 2 von 2

- Plug and play-installation tack vare USB-gränssnitt

## Tekniska data - USB Keyboard för ABUS CMS

Bredd	167 mm
Bruttovikt	0,65 kg
Höjd	116 mm
Längd	177 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mått	167 x 178 x 116 mm
Strömförbrukning	5 W